



Дизельный генератор Energo 200 YH-W-S

Исполнение: в кожухе

Двигатель: Weichai

Основные характеристики электроагрегата

Параметр	Значение
Номинальная мощность, кВА / кВт	200 / 160
Резервная мощность, кВА / кВт	220 / 176
Номинальная частота, Гц	50
Частота вращения, об/мин	1500
Номинальное напряжение, В	400/230
Номинальный ток, А	260
Число фаз	3
Коэффициент мощности, cos φ	0.8
Контроллер	ComAp AMF5
Степень автоматизации	2
Модель двигателя	WP10D200E200
Модель генератора	SLG274G
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч	44.89

Габариты, масса, ёмкость топливного бака

Параметр	Значение
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	
Масса, кг	
Ёмкость топливного бака, л	
Уровень шума, дБА	

Комплектация

Параметр	Значение
Ручной насос откачки масла	есть
Подогреватель охлаждающей жидкости	есть
Статическое зарядное устройство АКБ	есть
Глушитель	есть
Датчик уровня топлива	есть
Автоматический выключатель	есть
Шкаф АВР	опция
Гарантия, месяцев / моточасов	24 / 1000

Двигатель

Параметр	Значение
Производитель	Weichai
Модель	WP10D200E200
Тип двигателя	4-тактный дизельный жидкостного охлаждения
Расположение цилиндров	рядный
Количество цилиндров	6
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм	126x130
Рабочий объем, л	9.7
Регулятор частоты вращения	электронный
Мощность двигателя, кВт	182
Ёмкость системы смазки, л	24
Ёмкость системы охлаждения, л	22
Расход топлива при 110% нагрузки, л/ч	49.37
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч	44.89
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч	33.67
Расход топлива при 50% нагрузки, л/ч	22.44
Напряжение бортовой сети, = В	24
Стартер	электростартер 24 В
Ёмкость АКБ, А*ч	120
Количество АКБ	2

Генератор

Параметр	Значение
Модель	YHG274G
Тип генератора	синхронный бесщёточный
Номинальная мощность, кВА	200
Номинальное напряжение, В	400/230
Номинальный ток, А	260
Номинальная частота, Гц	50
Частота вращения, об/мин	1500
Количество фаз	3
Количество полюсов	4
Коэффициент мощности	0.8
КПД, %	92.3
Система возбуждения	самовозбуждение
Тип регулирования напряжения (AVR)	AS440
Точность регулировки напряжения, ±%	1
THD (гармонические искажения), %	2

Характеристики контроллера ComAp IntelliNano AMF 5



IntelliNano AMF 5 — легко настраиваемый блок, обеспечивающий гибкое управление автономными генераторами как для основной, так и для резервной нагрузки.

Оснащён средствами коммуникации, позволяющими дистанционно контролировать оборудование.

- Настройка и мониторинг с помощью IntelliConfig, ПК-инструмента ComAp для конфигурации и мониторинга.
- Точное измерение тока по всем фазам.
- Один слот для подключаемых модулей: 4G-GPS, Ethernet, RS232/485.
- AirGate 2.0 для удобного удалённого подключения к оборудованию без необходимости знать IP-адрес.
- Функция геозоны (Geo-fencing) с опциональным 4G-GPS модулем для отслеживания местоположения.
- Удалённый мониторинг работы генератора в любое время и из любой точки через WebSupervisor, облачную систему управления парком оборудования.
- Высокий уровень безопасности для защиты данных и бизнеса.
- Управление безопасным доступом пользователей.
- Встроенные коммуникационные и управляющие порты: USB-C, CAN.
- Пользовательские защиты и уставки поверх стандартных защит.
- История событий на 100 записей для быстрого и удобного поиска и устранения неисправностей.
- Управление генератором как в резервной, так и в основной нагрузке из одного блока.
- Улучшенная аппаратная платформа с переключаемым аналоговым входом и выходом опорного напряжения 5 В для аналоговых датчиков.
- Точное измерение с функцией True RMS.
- Режим низкого энергопотребления для предотвращения разряда АКБ при работе на основную нагрузку.
- Возможность интеграции с IntelliSCADA, инструментом для быстрой и простой разработки и мониторинга сложных SCADA-систем.
- Таймеры многоцелевого обслуживания и упражнения генератора.
- Поддержка Multi ECU (несколько электронных блоков управления) — до двух блоков.
- Карта регистров Modbus.
- Питание через USB-C для конфигурации контроллера.
- Многоязычная поддержка с опцией переводчика.
- RTC с заменяемой резервной батареей.