



ESYC 800/400 PMG

Дизельный генератор 600 кВт с двигателем Yuchai в кожух-контейнере собственного производства. Глушитель внутри.

ComAp IL4-AMF25/CHINT NXMS-1250H/3P 1250A 70kA/WH: SmartGen HWP40N (230 В) с циркуляционным насосом/PBC: SmartGen BAC2408/Датчик уровня охлаждающей жидкости в радиаторе/MN: Ручной насос для откачки масла/Антиконденсационный нагреватель обмоток/Датчик давления масла/Датчик температуры охлаждающей жидкости/Разъединитель аккумуляторной батареи/Parker 1000FH/АКБ: Varta 120 А *4/Глушитель промышленный (минус 9-15 dBA) НА КРЫШЕ кожуха/Кожух оцинкованный (кроме рамы) с верхним подъемом/Бак 1500 л

Основное	
Тип исполнения	В кожухе
Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP)	800 / 640
Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP)	880 / 704
Выходное напряжение, В	400/230
Тип запуска	Электростартер
Панель управления на базе контроллера	ComAp IL4-AMF25

Двигатель	
Бренд двигателя	Yuchai
Модель двигателя	YCTD201000-G30
Тип двигателя	дизельный, четырехтактный
Частота вращения двигателя	1500
Охлаждение	Жидкостное

Двигатель	
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная
Электрическая система, В	24

Габаритные размеры и вес	
Длина, мм	5500
Ширина, мм	2438
Высота, мм	2800

Топливная система	
Емкость стандартного топливного бака, литр	1500

Генератор	
Род тока	переменный, 3-фазный
Производитель альтернатора	Evo Тес
Тип альтернатора	4-полюсный, Бесщеточный
Автоматический регулятор напряжения AVR	Электронный
Модель альтернатора	TCU368H
Система возбуждения	PMG
Допустимый ток короткого замыкания	300 %, 10 сек
Изоляция	Класс H
Уровень технической защиты	IP 23

Гарантия и интервалы ТО	
Гарантия	Режим Постоянный (Prime Power) – 12 месяцев или 3000 моточасов. Оборудование, эксплуатирующееся в резервном режиме (Stand-by Power) и имеющее наработку не более 500 м/ч в год, имеет гарантию 24 месяца с момента продажи.
Замена масляного фильтра	Первые 250 м/ч, каждые 500 м/ч один раз в год

Гарантия и интервалы ТО

Замена масла	Первые 250 м/ч, каждые 500 м/ч один раз в год
Замена воздушного фильтра	Каждые 1000 м/ч
Замена топливного фильтра	Первые 250 м/ч, каждые 500 м/ч один раз в год
Замена топливного фильтра тонкой очистки	500 м/ч
Замена приводного ремня	Каждые 1000 м/ч
Замена охлаждающей жидкости	Каждые 2000 м/ч один раз в два года

*PRP - Основная мощность: определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна выдавать непрерывно, обеспечивая переменную электрическую нагрузку при работе в течение неограниченного количества часов в год в согласованных рабочих условиях с установленными интервалами и процедурами технического обслуживания. выполняются в соответствии с предписаниями производителя. Допустимая средняя выходная мощность за 24 часа работы не должна превышать 70% от основной мощности. Перегрузочная способность 10% доступна в течение 1 часа в течение 12-часового периода работы.

**LTP - ограниченная по времени рабочая мощность: определяется как максимальная доступная мощность в согласованных условиях эксплуатации, при которой генераторная установка способна обеспечивать до 500 часов работы в год (не более 300 часов для непрерывного использования) с интервалом технического обслуживания и процедурами, выполняемыми в соответствии с предписаниями производителей. Нет возможности перегрузки.