



Изображение может иметь различия с конкретной моделью


## Модель: MP200C

Двигатель: **CUMMINS**  
Исполнение: **ОТКРЫТОЕ**

- ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- ТРЕХФАЗНЫЙ
- ЧАСТОТА 50 ГЦ
- ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

## Основные характеристики электроагрегата

Технические данные	
Номинальная мощность, кВА / кВт	180 / 144
Резервная мощность, кВА / кВт	200 / 160
Частота, Гц	50
Двигатель / модель	<b>CUMMINS</b> / 6СТА8.3-G1
Генератор / модель	<b>MPMC</b> / LYG 274F
Управляющий контроллер / модель	<b>Deepsea</b> / DSE4520
Частота вращения вала двигателя, с-1 (об/мин)	1500
Количество фаз	3
Номинальный коэффициент мощности, cos φ	0,8
Напряжение, В	230/400
Расход топлива, л/ч:	
– при нагрузке 100%	42
– при нагрузке 75%	31



Массогабаритные характеристики	
Длина, мм	2360
Ширина, мм	900
Высота, мм	1620
Масса*, кг	1600
Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л	350

### Стандартная поставка оборудования

3-х полюсный автоматический выключатель

Подогреватель охлаждающей жидкости

Зарядное устройство АКБ

Глушитель

### Характеристики двигателя

<b>Производитель</b>	<b>CUMMINS</b>
Модель	6СТА8.3-G1
Кол-во цилиндров и их расположение	6-L
Тип	Четырехтактный
Наддув	Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Обороты	1500 об/мин
Диаметр цилиндра и ход поршня	114 x 135 мм
Рабочий объем двигателя	8,3 л
Степень сжатия	17,3:1
Регулятор частоты вращения	Механический
Объем масляной системы	27,6 л

### Характеристики генератора

<b>Производитель</b>	<b>MPMC</b>
Модель	LYG 274F
Номинальная выходная мощность (кВА)	180
Тип генератора	Бесщёточный
Класс защиты обмотки	IP23

<b>Контроллер</b>	<b>Deep Sea Electronics / DSE4520</b>
-------------------	---------------------------------------



- Автозапуск и режим AMF в одном модуле (только DSE4520 MKII)
- Поддержка J1939-75 и CAN-сигнализации
- Контроль скорости оборотов двигателя по частоте генератора или по CAN — линии
- Самый большой дисплей с подсветкой в сравнении с размером корпуса
- Подогрев дисплея
- Часы реального времени обеспечивают точное ведение журнала событий
- Полностью настраивается через панель контроллера или ПК с помощью USB-кабеля
- Эффективный режим энергосбережения
- Контроль генератора по трем фазам, напряжение и ток
- Контроль сети по трем фазам, напряжение (только DSE4520 MKII)
- Контроль напряжения до 600 Вольт

- Контроль мощности генератора / нагрузки (кВт, кВА, кВАр, pf)
- Контроль выработанной мощности (кВт/ч, кВА/h, кВАр/h)
- Защита от перегрузки генератора (кВт)
- Контроль и защита тока генератора / нагрузки
- Управление стартером и топливным соленоидом (настраиваются даже при использовании CAN)
- 4 настраиваемых выхода постоянного тока
- 3 настраиваемых аналоговых / цифровых входа
- 4 настраиваемых цифровых входа
- Настраиваемые поэтапные выходные нагрузки
- Защита двигателя
- Управление подогревом двигателя
- Управление холостым ходом двигателя для запуска и остановки
- 4-х строчный дисплей для вывода информации
- Контроль напряжения АКБ
- Работа контроллера при минимальном напряжении АКБ
- Конфигурируемый вход дистанционного пуска
- 1 альтернативная конфигурация
- Предупреждение, отключение нагрузки или останов двигателя при аварийной ситуации
- Индикация тревоги на экране контроллера
- Журнал событий на 50 ячеек
- Конфигурирование цифрового входа на датчик наличия воды в топливе
- Конфигурирование цифрового входа на сигнал тревоги
- Периодическое обращение к ECU (электронному блоку двигателя) для сбора информации при остановленном двигателе
- Режим энергосбережения, отключение подсветки
- Регулируемый таймер аварийной сигнализации
- Защита от перегрузки