

■ Основные параметры электростанции

Характеристика	PRP*	STB**
Электрическая мощность (кВА)	1000	1100
Электрическая мощность (кВт)	800	880
Частота тока (Гц)	50	
Выходное напряжение (В)	400/230	
Коэффициент мощности	0,8	

* PRP (Prime Power) - Номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда она является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перезагрузка электростанции, но не более, чем на 10% в течении часа.

** STB (Standby Power) - Максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов), характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго.

■ Важные технические характеристики

Модель	ADD1100SD
Марка двигателя	SHANGHAI DONGFENG (Китай)
Модель двигателя	SYG302TAD97
Расположение цилиндров	V.12
Марка альтернатора	ADD Power (KHP)
Модель альтернатора	CJ634F
Панель управления	SmartGen 6120
Объем системы смазки	65 л.
Объем системы охлаждения	100 л.
Расход топлива, 100% нагрузка	220,0 л/ч.
Расход топлива, 70% нагрузка	154,0 л/ч.
Аккумуляторные батареи	2x150 А

■ Стандартная комплектация электростанции

1. Металлическая рама со встроенным баком;
2. Дизельный двигатель с навесным оборудованием;
3. Силовой генератор с AVR;
4. Радиатор охлаждения двигателя;
5. Панель управления с контроллером;
6. Выходной силовой автомат;
7. Резидентный глушитель;
8. Аккумуляторная батарея;
9. Комплект тех. документации на русском языке.

■ Габаритные характеристики

Исполнение	Открытая	В кожухе
Размеры ДхШхВ (мм)	4200x2000	5300x2000x2600
Вес (кг)	6200	7700
Объем топливного бака (л)	1200	980

Завод-производитель ADD Power, оставляет за собой право изменять и/или дополнять приведенные выше технические характеристики электростанций, с целью улучшения качественных и эксплуатационных параметров оборудования.

Стандартная гарантия от производителя ADD Power 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

Представитель ADD Power в Вашем регионе: