

## ■ Основные параметры электростанции

Характеристика	PRP*	STB**
Электрическая мощность (кВА)	450	500
Электрическая мощность (кВт)	360	400
Частота тока (Гц)		50
Выходное напряжение (В)	400/230	
Коэффициент мощности	0,8	

\* PRP (Prime Power) - Номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда она является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перезагрузка электростанции, но не более, чем на 10% в течении часа.

\*\* STB (Standby Power) - Максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов), характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго.

## ■ Важные технические характеристики

Модель	ADD500SWD
Марка двигателя	WOLING (Китай)
Модель двигателя	WLG450
Расположение цилиндров	L.6
Марка альтернатора	ADD Power (КНР)
Модель альтернатора	CJ444H
Панель управления	SmartGen 6120
Объем системы смазки	40 л.
Объем системы охлаждения	45 л.
Расход топлива, 100% нагрузка	101,3 л/ч.
Расход топлива, 70% нагрузка	70,9 л/ч.
Аккумуляторные батареи	2x120 А

## ■ Стандартная комплектация электростанции

1. Металлическая рама со встроенным баком;
2. Дизельный двигатель с навесным оборудованием;
3. Силовой генератор с AVR;
4. Радиатор охлаждения двигателя;
5. Панель управления с контроллером;
6. Выходной силовой автомат;
7. Резидентный глушитель;
8. Аккумуляторная батарея;
9. Комплект тех. документации на русском языке.

## ■ Габаритные характеристики

Исполнение	Открытая	В кожухе
Размеры ДхШхВ (мм)	3000x1200	3700x1400x2000
Вес (кг)	3000	3700
Объем топливного бака (л)	480	420

Завод-производитель ADD Power, оставляет за собой право изменять и/или дополнять приведенные выше технические характеристики электростанций, с целью улучшения качественных и эксплуатационных параметров оборудования.

Стандартная гарантия от производителя ADD Power 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

Представитель ADD Power в Вашем регионе: