

■ Основные параметры электростанции

Характеристика	PRP*	STB**
Электрическая мощность (кВА)	750	825
Электрическая мощность (кВт)	600	660
Частота тока (Гц)	50	
Выходное напряжение (В)	400/230	
Коэффициент мощности	0,8	

■ Важные технические характеристики

Модель	ADD825SD
Марка двигателя	SHANGHAI DONGFENG (Китай)
Модель двигателя	SYG266TAD68
Расположение цилиндров	V.12
Марка альтернатора	ADD Power (KHP)
Модель альтернатора	CJ544H
Панель управления	SmartGen 6120
Объем системы смазки	57 л.
Объем системы охлаждения	80 л.
Расход топлива, 100% нагрузка	165,0 л/ч.
Расход топлива, 70% нагрузка	115,5 л/ч.
Аккумуляторные батареи	2x150 А

■ Габаритные характеристики

Исполнение	Открытая	В кожухе
Размеры ДхШхВ (мм)	3700x1700	4800x2000x2350
Вес (кг)	5000	6500
Объем топливного бака (л)	1100	950

Завод-производитель ADD Power оставляет за собой право изменять и/или дополнить приведенные выше технические характеристики электростанций, с целью улучшения качественных и эксплуатационных параметров оборудования.

* PRP (Prime Power) - Номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда она является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перезагрузка электростанции, но не более, чем на 10% в течении часа.

** STB (Standby Power) - Максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов), характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго.

■ Стандартная комплектация электростанции

1. Металлическая рама со встроенным баком;
2. Дизельный двигатель с навесным оборудованием;
3. Силовой генератор с AVR;
4. Радиатор охлаждения двигателя;
5. Панель управления с контроллером;
6. Выходной силовой автомат;
7. Резидентный глушитель;
8. Аккумуляторная батарея;
9. Комплект тех. документации на русском языке.

Стандартная гарантия от производителя ADD Power 12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

Представитель ADD Power в Вашем регионе: