



EFB 2250/400

Дизельный генератор 1800 кВт с двигателем Baudouin в открытом исполнении, заправленный маслом и антифризом.

Тестирование под нагрузкой в рамках предпродажной подготовки.

Панель управления на базе контроллера Deep Sea

Основное	
Тип исполнения	Открытое на раме
Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP)	2250 / 1800
Выходное напряжение, В	400/230
Панель управления на базе контроллера	DeepSea

Двигатель	
Бренд двигателя	Baudouin
Тип двигателя	дизельный, четырехтактный
Регулятор частоты вращения двигателя	Электронный
Частота вращения двигателя	1500
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная
Электрическая система, В	24

Топливная система	
Датчик уровня топлива	аварийный и информационный

Генератор	
Род тока	переменный, 3-фазный
Изоляция	Класс H
Уровень технической защиты	IP 23

Гарантия и интервалы ТО	
Гарантия	Режим Постоянный (Prime Power) – 12 месяцев или 1000 моточасов. Оборудование, эксплуатирующееся в резервном режиме (Stand-by Power) и имеющее наработку не более 500 м/ч в год, имеет гарантию 24 месяца с момента продажи.
Замена масляного фильтра	Каждые 500 м/ч один раз в год
Замена масла	Каждые 500 м/ч один раз в год
Замена воздушного фильтра	Каждые 1000 м/ч
Замена топливного фильтра	Каждые 500 м/ч один раз в год
Замена топливного фильтра тонкой очистки	500 м/ч
Замена приводного ремня	Каждые 2000 м/ч один раз в два года
Замена прокладки клапанной крышки	1000 м/ч
Замена охлаждающей жидкости	Каждые 2000 м/ч один раз в два года

*PRP - Основная мощность: определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна выдавать непрерывно, обеспечивая переменную электрическую нагрузку при работе в течение неограниченного количества часов в год в согласованных рабочих условиях с установленными интервалами и процедурами технического обслуживания. выполняются в соответствии с предписаниями производителя. Допустимая средняя выходная мощность за 24 часа работы не должна превышать 70% от основной мощности. Перегрузочная способность 10% доступна в течение 1 часа в течение 12-часового периода работы.