

Kubota

MADE IN JAPAN



Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА/кВт	6,0/6,0
Род тока	переменный, однофазный
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	1
Двигатель	Z482
Способ запуска двигателя	эл. старт
Топливо	дизельное
Емкость топливного бака, л	37
Емкость масляной системы, л	2,2
Емкость системы охлаждения, л	2,3
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч	2,3
Шум, дБ	74
Масса, кг	225
Габаритные размеры, мм:	923x593x860

ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОР Kubota J106

