

Дизельная электростанция Welland WP60 «Серия Premium»

Мы рады предложить Вам дизельную электростанцию на базе двигателя **Perkins (UK)** и генератора **Mecss Alte (UK)** производства компании **Welland Engineering Co. Ltd (UK)**



№	Наименование		
1	Дизель-генераторная установка: Welland WP60		
	Технические характеристики	Выходная мощность (при $\cos \phi=0,8$)	66 кВА (52,8 кВт) – резервного применения 60 кВА (48 кВт) – основного применения
		Потребление топлива при 75% нагрузке	10,4 л/час
		Встроенный топливный бак	190 л (из толстостенного пластика)
		Производитель двигателя	Perkins (UK)
		Тип двигателя	1103A-33TG2 , дизельный, 3-х цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения
		Частота вращения	1500 об/мин
		Тип электрогенератора	ЕСО32-2L/4 (UK) , 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный
		Выходное напряжение	Переменное, 400В – 50Гц
		Стабильность выходного напряжения	$\pm 1\%$
		Стабильность выходной частоты	$\pm 1\%$ (Для электронного регулятора)
		Габариты	1800x648x1340 мм
		Вес в сухом состоянии	850 кг
2	Панель управления Deer Sea		
3	Аккумуляторная батарея		
4	Автомат защиты генератора		
5	Глушитель -20дБ		
6	Гибкий переходник на выхлопную трубу		
7	Электронный регулятор оборотов		
8	Топливный фильтр с водоотделителем повышенной производительности		